


## מדריך שימוש ובטיחות לשלט בלוטוס Shelly BLU Button 1 כפתור 4 1 פעולות




איור 1



איור 2



איור 3



איור 4



איור 5

### יש לקרוא לפני השימוש

**סמך זה מכיל מידע טכני ובטיחותי חשוב לגבי מכשיר זה, השימוש בטעות בו והתקנתו.**

**זהירות!** טרם תחילת ההתקנה, יש לקרוא מדריך זה ומסמכים המצורפים למכשיר בצורה מלאה ויסודית. אי מעקב אחר תהליך והנחיות ההתקנה עשוי להוביל לתפקוד לקוי של המכשיר, סכנה לבריאותך וחיך, עבירה על החוק או סירוב לקבלת אחריות חוקית/מסחרית מצד היצרן. היצרן ומוכר המכשיר אינם אחראים לכל אובדן או נזק במקרה של התקנה לקויה או שימוש לא נכון במכשיר הנובעים כתוצאה מאי מעקב אחר הוראות השימוש והבטיחות המופיעות במדריך זה.

### היכרות עם המכשיר

ShellyBLU Button1 (ההתקן) הוא Bluetooth

- כפתור, שעוזר לך להפעיל בקלות ולבטח כל מכשיר או סצנה באמצעות לחיצה (איור 1)
- כפתור
  - B: טבעת חייווי LED
  - C: תושבת מחזיק מפתחות
  - D: זמזם
  - E: כריכה אחורית

### מפרטים

- מידות: 36x36x6 מ"מ / 1.44x1.44x0.25 אינץ'
- משקל עם סוללה: 9 גרם / 0.3 אונקיות
- טמפרטורת עבודה: 20°C עד 40°C
- לחות 30% עד 70% RH
- סוללה CR2032 3 V 1x (כלול)
- חיי סוללה: עד שנתיים
- תמיכה מרובה קליקים: עד 4 פעולות
- פרוטוקול רדיו: בלוטוס
- פס 2483.5 - 2400 RF: מגה-הרץ
- מקסימום הספק RF: < 4 dBm
- פונקציית Beacon: כן
- הצפנה: הצפנת AES (מצב CCM)
- טווח תפעולי (תלוי תנאים):
- עד 30 מ' בחוץ
- עד 10 מ' בתוך הבית

### הוראות התקנה

לפני שמתחילים התקנה של רכיב ההרחבה, בדוק כי המפסקים כבויים ואין מתח על המסופים שלהם. זה יכול להיעשות עם בודק פאזה או מולטימטר. כאשר אתם בטוחים שאין מתח, ניתן להמשיך לחיבור הכבלים.

כפי המתואר בתרשים באיור 1

ודא שביצעת את כל החיבורים כהלכה ולאחר מכן הרם את החשמל.

**זהירות!** הרחק את המכשיר מנזלים ולחות. אין להשתמש במכשיר במקומות עם לחות גבוהה

**זהירות!** אין להשתמש אם יש המכשיר ניזוק!

**זהירות!** אל תנסה לטפל או לתקן את ההתקן בעצמך!

**זהירות!** ייתכן שהמכשיר מחובר אלחוטי ועשוי לשלוט במעגלים חשמליים ומכשירים. להמשיך בהירות! שימוש לא אחראי במכשיר עלול להוביל לתקלה, סכנה לחיך או הפרה של החוק.

### הכנסת הסוללה

1. פתח בעדינות את המכסה האחורי של ההתקן באמצעות

ציפורן או כלי שטוח מתאים או מברג כפי שמוצג באיור 2.

2. החלק פנימה את הסוללה המצורפת כפי שמוצג באיור 2.

**זהירות!** שימו לב לקוטביות הסוללה!

3. החזר את המכסה האחורי למקומו על ידי לחיצה עליו כמוצג באיור

### שימוש בכפתור ShellyBLU1

לחיצה על הכפתור תגרום למכשיר להתחיל לשדר אותות למשך שנייה אחת בתאם לעמידה בפורמט BT Home. נתן ללמוד עוד בכתובת <https://bthome.io>.

ShellyBLU Button1 כולל תכונת אבטחה מתקדמת ותומך במצב מוצפן.

ShellyBLU Button1 תומך בלחיצה מרובה - לחיצה אחת, כפולה, משולשת וארוכה.

חייווי ה-LED יפלט את אותו מספר הבזקים כמו הלחיצה על הכפתור ו-

זמזם - במספר המתאים של צפצופים.

כדי לשייך את ShellyBLU Button1 למכשיר Bluetooth אחר, לחץ והחזק את לחצן ההתקן למשך 10 שניות.

המכשיר ימתין לחיבור במשך 60 שניות. מאפייני ה-Bluetooth הזמינים מתוארים בממשק ה-API הרשמי של Shelly

תיעוד ב:

<https://shelly.link/ble>

ShellyBLU Button1 כולל מצב Beacon. אם מופעל, המכשיר ישדר Beacon בכל

8 שניות, וניתן לגלות או להשתמש בו לזיהוי נוכחות.

מצב זה מאפשר גם הפעלה מרחוק של זמזם המכשיר למשך 30 שניות (למשל כדי למצוא מכשיר שאבד בקרבקת מקום). כדי לשחזר את תצורת המכשיר להגדרות יצרן, לחץ והחזק את הלחצן למשך 30 שניות לאחר הכנסת הסוללה.

### הכללה ראשונית

אם תבחר להשתמש במכשיר עם השלי אפליקציית ענן לנייד, הוראות כיצד לחבר את התקן לענן ושלוט בו ניתן למצוא ב [www.ozzi.co.il](http://www.ozzi.co.il).

אפליקציית Shelly לנייד ושירות ענן אינם תנאי לתפקוד תקין של ההתקן. מכשיר זה יכול להיות בשימוש עצמאי או עם פלטפורמות אוטומציה ופרוטוקולים נוספים.

### החלפת הסוללה

1. פתח את המכסה האחורי כפי שמוצג באיור 2.

2. חלץ את הסוללה התרוקנה באמצעות ציפורן, מברג או חפץ שטוח אחר כפי שמוצג

באיור 3.

3. החלק פנימה סוללה חדשה כפי שמוצג באיור 2

**זהירות!** השתמש רק CR2032 3v או סוללה תואמת! שימו לב לקוטביות הסוללה!

4. החזר את המכסה האחורי למקומו על ידי לחיצה עליו

את ההתקן עד שתשמע צליל לחיצה כ

מוצג באיור 2.

### הצהרת תאימות

בזאת, Shelly Pro 3EM תוסף Switch תואם לידיקטיבה Allterco Robotics EOOD כי סוג הציוד תוסף Shelly Pro 3EM

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Allterco Robotics EOOD

**כתובת:** Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.

טלפון: +359 2 988 7435

E-mail: [contact@ozzi.co.il](mailto:contact@ozzi.co.il)

**כתובת אתר אינטרנט:** [www.ozzi.co.il](http://www.ozzi.co.il)

שניניים לפרטי התקשרות מפורסמים על ידי היצרן באתר הרשמי של המכשיר

<http://www.shelly.cloud>

כל הזכויות לסימן הרשום Shelly® וזכויות רחבניות אחרות הקשורות אליו שייכות ל-Shelly Group.

